

# Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR

wersja 3.0





Poznań 2013

## SPIS TREŚCI

Zanim rozpoczniesz
Instalacja
Krok1
Dostęp przez przeglądarkę 5
Krok2
Logowanie
Krok3 5
Kreator instalacji
Krok4 6
Dodawanie urządzeń
Krok57
Tworzenie użytkowników9
Krok69
Harmonogram nagrywania10
Krok7
Ustawienia kamery 11
Krok8
Dostosowanie podglądów 11
Krok9 11
Potwierdzenie12
Krok 10 12
Gwarancja:



## Zanim rozpoczniesz

Dziękujemy za korzystanie z systemu ACTi NVR 3.0. Ten poradnik wyjaśni Tobie podstawy w jak sposób skonfigurować system serwera ACTi NVR 3.0. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w pełnym podręczniku użytkownika: ACTi NVR 3.0 System Administrator's Manual, plik PDF dostępny pod adresem: <u>http://www.acti.com/nvr3</u>

Przed przystąpieniem do instalacji, sprawdź poniższe wymogi, są one niezbędne.

- Upewnij się, że Twój komputer spełnia minimalne wymagania systemowe.
- Odinstaluj poprzednią wersję systemu ACTi NVR 2.x z komputera.
- Na systemie Windows, wyłącz funkcję UAC
- Przygotuj ponad 20GB wolnej przestrzeni na dysku C

### Instalacja

### Krok1

Uruchom plik instalacyjny *ACTi\_NVR\_Server\_Install\_v3.0.05.07.exe*. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w kolejno pojawiających się oknach, aby zakończyć instalację.

ACTi NVR Server v3.0.05 - InstallShield Wizard	x
ACTI Connecting Vision	
License Agreement	
Please read the following license agreement carefully.	
Important Notice	-
Please read the terms and conditions of this license agreement carefully before installing the software. This end user license agreement (EULA) is between you (either an individual, or a single legal entity) and ACTi. By installing the software and clicking on the "agree" button, you agree to the term and conditions of this agreement. If you do not agree to this	-
I go not accept the terms of the license agreement ○ I go not accept the terms of the license agreement	
InstallShield	
< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel	



W trakcie instalacji wybierz interfejs sieciowy na którym ma działać serwer

<b>2</b>	PPortChecker			×
۲s	etting			
	Local			]
	IP Address	0.0.0.0		
	Listen Port	80	Status	
	ListemPort		Status	
	Host Root	\webroot\Application		
			Reset	Apply
┎└				Cancel
				Cancer

0.0.0.0 host lokalny

Kliknij przycisk Finish aby zakończyć instalację.

ACTi NVR Sen	ver v3.0.05 - InstallShield Wizard
	ACTI Connecting Vision
	InstallShield Wizard Complete
	The InstallShield Wizard has successfully installed ACTi NVR Server v3.0.05. Click Finish to exit the wizard.
	< <u>B</u> ack <b>Finish</b> Cancel



## Dostęp przez przeglądarkę

#### Krok2

Odczekaj kilka sekund, zanim serwer będzie gotowy. Następnie za pomocą przeglądarki Internet Explorer przejdź do adresu http://localhost/

Dodatkowo przy pierwszym uruchomieniu, w oknie przeglądarki pojawi się monit z prośbą o instalację dodatków. Zainstaluj dwa składniki ACTi ActiveX.

Od tego momentu możesz wybrać język interfejsu serwera w polu Language

	http://localhost/				
	N	VRv3.0			
	Konto Hasło				
	Język	Polski			
	<b>Zapamiętaj</b> Automatyc. <u>Nie zapam</u>	i <b>Login</b> zne logowanie <b>iętuj</b>			
		Login			
Ta strona sieci Web chce uruchomić następuj	ący dodatek: "nvMonitor.ocx" z ,	,ACTi Corporation".	Jakie jest zagrożenie	?	Zezwalaj 🔻 🗙

### Logowanie

### Krok3

NVRv3.0	Na stronie logowania wprowadź kolejno:
Konto Hasło	<ul> <li>Konto: Admin</li> <li>Hasło: 123456</li> </ul>
	Następnie kliknij na przycisk " <b>Login</b> ".
Język Polski 🗸	Rozpocznie się krótkie logowanie do systemu
🗌 Zapamiętaj Login	
Automatyczne logowanie <u>Nie zapamiętuj</u>	k adowanie
Login	Ladowanio



#### Uwaga

Jeśli podczas logowania do serwera napotkasz poniższe problemy, sprawdź odpowiednie rozdziały w podręczniku użytkownika aby uzyskać więcej informacji:

#### 1. Nie można uzyskać dostępu do strony logowania

(1) Serwer nie jest gotowy, należy odczekać chwilę a następnie spróbować połączyć się ponownie.

(2) Port 80 jest aktualnie zajęty przez inną aplikację, proszę wyłączyć aplikację. Rozdział -> Login Failure Troubleshooting

#### 2. Nie można zainstalować kontrolek ActiveX

(1) Użyj 32bitowej wersji przeglądarki Internet Explorer

(2) Funkcja Kontrola konta użytkownika w systemie Windows Vista / 7. Proszę wyłączyć funkcję UAC. Rozdział -> Turn off UAC in Windows

(3) Ustawienia zabezpieczeń programu Internet Explorer ograniczają instalację dodatkowych składników. Proszę dostosować ustawienia przeglądarki IE. Rozdział -> Login Failure Troubleshooting

### Kreator instalacji

#### Krok4

Kreator instalacji poprowadzi Cię przez poszczególne procedury konfiguracji. Jednak możesz skonfigurować te i inne ustawienia NVR później w zakładce konfiguracyjnej serwera

		••••			
Witamy w N∖ Można	/R3. Poniż również sl	rsze ustawienia s konfigurować je p	ą niezbędne do oóźniej na stron	o korzystania z ie konfiguracji.	NVR.
					Następny



## Dodawanie urządzeń

### Krok5

Przejdź do zakładki konfiguracyjnej serwera Następnie kliknij na ikonę "Urządzenia, Zarządzanie kamerą"



W nowym oknie kliknij na przycisk Dodaj Urządzenie

Dodaj urządzenie	Usuń	Reset	astosuj					
Lista urządzeń	Automatyczi	ny zapis ustawień N	VR po podłączeniu	do urządzenia.				
🔺 🚞 Wszystkie urządzenia (0)	ID 🔺	Nazwa 🔺	Adres IP 🔺	Port HTTP 🔺	Użytkownik 🔺	Hasło	Marka 🔺	Model -

Wybierz metodę wyszukiwania kamer, w zależności od środowiska sieciowego





W środowisku sieci lokalnej kliknij na przycisk *"Wyszukaj urządzenia"*, aby automatycznie przeskanować sieć LAN w poszukiwaniu kamer.

Dodaj	urządzenie					
13 703	lezionych urządzeń				Dostępna	licencja: 16/16
					Available C	OP License: 0/0
IP FILE					Wyczyść wszystko 🛛	Zaznacz wszystko
	Adres IP 🔺	MAC 🗠	Nazwa 🔺	Model 🔺	Kanał 🔺	Status 🔺
	192.168.3.41	00:0F:7C:0A:3F:EF	ACTI	ACTi: D31	1	<u></u>
	192.168.3.42	00:0F:7C:0A:3F:6D	ACTI	ACTI: D31	1	
	192.168.3.44	00:0F:7C:0A:96:7E	ACTI	ACTI: E12	1	
	192.168.3.45	00:0F:7C:09:8B:29	ACTI	ACTi: D11	1	
	192.168.3.80	00:0F:7C:03:53:D9	ВОК	ACTI: ACM1231	1	
	192.168.3.81	00:0F:7C:05:A8:83	TARAS_PTZ	ACTI: ACM8511	1	
	192.168.3.82	00:0F:7C:06:78:3F	FRONT_PTZ	ACTI: ACM8511	1	
	192.168.3.83	00:0F:7C:09:28:4F	TCM-1111-TYL	ACTI: TCM1111	1	
	192.168.3.84	00:0F:7C:03:09:41	KUCHNIA	ACTI: ACM4201	1	
	192.168.3.85	00:0F:7C:02:33:CD	FRONT	ACTI: ACM7411	1	
	192.168.3.86	00:0F:7C:04:32:E5	WIATA	ACTI: TCM1231	1	
	192.168.3.170	00:0F:7C:07:6E:EB	ACTI	ACTI: TCD2100	1	~
	192 168 3 180	00:0F:7C:0B:02:45	ACTI	ACTI: F32	1	
			Anuluj Zas	stosuj		

W środowisku sieci WAN (lub też LAN) kliknij na przycisk *"Dodaj urządzenie ręcznie"*, w kolejnym oknie należy wpisać ręcznie, podstawowe parametry dostępu do kamery.

Podstawowe ustawienia							
Uzyskaj ustawienia urządzenia							
Nazwa urządzenia	New Device						
Protokół	ТСР						
Adres IP							
Marka	ACTi 🗸						
Model	ACD2000						
Tryb strumieniowy	QUAD 🗸						
Port HTTP	80						
Użytkownik	Admin						
Hasło	•••••						
Limit czasu połączenia (0-99s)	5						



### Tworzenie użytkowników

#### Krok6

Przejdź do zakładki konfiguracyjnej serwera Następnie kliknij na ikonę "Użytkownicy, profil użytkownika i grupy zarządzającej"



Przejdź do zakładki Grupy użytkownika, i utwórz grupę klikając na przycisk Dodaj, w nowym oknie podaj ID grupy i kliknij na przycisk Zastosuj. Nowa grupa zostanie utworzona. Teraz w polu po niżej możesz nadać uprawnienia dla grupy.

	Dodaj Usuń	Reset	Zastosuj	Dod	aj nową	grupę			
🖓 Grupy użytkownika	Тур 👻		D 🔺						
💄 Użytkownicy	Lokalnie	Administrator			🔘 Dodaj	nową grupę	użytkowników		
	Lokalnie	User			ID	Och	rona	×	
					Nazwa				
					Opis				
	Grupa użytkownika : Adn	ninistrator —			<ul> <li>Import</li> </ul>	uj nazwę dor	neny jako gru	pę użytk.	
	Uprawnienia NVR Up	orawnienia urzao	dzenia						
	Przydziel								
						Anuluj	Zastos	suj	

Przejdź do zakładki Użytkownicy i utwórz nowe konto użytkownika klikając na przycisk Dodaj, podaj nazwę konta oraz hasło użytkownika wybierz odpowiednią Grupę następnie kliknij na przycisk *Zastostuj*.

	Dodaj Usuń	Reset Zastosuj	Dodaj n	iowego użyt	tkownika		
Grupy użytkownika	Pokaż użytkowników domeny		F	Typ użytkownika	Domyślny 🔽		
	Typ użytkownika 🔺	Konto użytkownika 🔺		Konto	Bramka	nai	il 🗠
	Domyślny	admin	· ·	Nazwa		-	
			1	Hasło	•••••		
			1	Email			
			(	Grupy użytkow	Administrator		
				Anuluj	Zastosuj		



### Harmonogram nagrywania

#### Krok7

Przejdź do zakładki konfiguracyjnej serwera

Następnie kliknij na ikonę "Harmonogram, Tryb nagrywania, zarządzanie"



Wybierz urządzenie z listy w lewym oknie. Następnie w ustawieniach harmonogramu wybierz tryb nagrywania: Nagrywanie z harmonogramem lub Rejestracja zdarzenia.

Na osi czasu zaznacz wybrane dni oraz godziny, kiedy ma nastąpić nagrywanie i kliknij przycisk "Zastosuj"

Lista urządzeń	Kopiuj		Rese	it 👘	Zasto	suj										
Wszystkie urządzenia (1) 1 ACTi	Ustawieni	a nagr	ywani	a												
	Bufor przed zdarzeniem (sek)							5		•						
	Bufor po zdarzeniu (sek)							30		-						
	Zachowaj pliki z nagraniami przez (1-999dni) 30															
	Ustawieni	a harm	nonogi	ramu _												
										_						
	N Obsługa zdarzenia Nagrywanie z harm Rejestracja zdarzenia Wyczyść															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Niedz.				03:	00										
	Pon.															
	Wt.															
	Śro.															
	Czw.															
	Pt.															
	Sob.															
	(-*	*	(	×												



### Ustawienia kamery

### Krok8

Przejdź do zakładki konfiguracyjnej serwera Następnie kliknij na ikonę *"Urządzenia, Zarządzanie kamerą"* Wybierz urządzenie z listy w lewym oknie, i kolejno w zakładkach: Podstawowe / Wideo / PTZ zmieniaj ustawienia kamery.



## Dostosowanie podglądów

### Krok9

Przejdź do zakładki podglądu na żywo serwera

Na pasku widoków kliknij na przycisk Stwórz Widok, podaj nazwę nowego widoku, następnie kliknij na przycisk Edytuj Widok aby wybrać odpowiedni układ okien. Po wybraniu odpowiedniego dla siebie układu przeciągnij wybrane kamery z listy urządzeń na odpowiednie okno widoku, aby uzyskać podgląd na żywo. Do okna możesz również dodać mapę wgrywając wcześniej przygotowany plik mapy. Po zakończeniu kliknij na przycisk Zapisz widok. Możesz ustawić ten układ jako domyślny Klikając na przycisk Ustaw widok domyślny.





### Potwierdzenie

#### Krok 10

(1) Aby sprawdzić czy wszystkie ustawienia są poprawne i czy dostępny jest podgląd strumienia z kamery na żywo. Przejdź do zakładki Na żywo, wybierz odpowiedni widok lub kamerę z listy po lewej stronie okna.

(2) Aby sprawdzić nagrania, przejdź do zakładki Odtwarzanie, wybierz odpowiedni widok lub kamerę z listy po lewej stronie okna. Przeciągnij wybraną kamerę na oś czasu aby uzyskać dostęp do nagrań.



### Gwarancja:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim <u>WWW.fen.pl</u>.

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

#### Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem <u>www.fen.pl/serwis</u>

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf

#### Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.



Dział Wsparcia Technicznego

Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Kontakt: help@fen.pl

