

# *Instrukcja obsługi*

## **Y-3045**



**Poznań 2015**

---

---

Y-3045 to zewnętrzna karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet, w połączeniu z 3-portowym koncentratorem USB3.0 marki Unitek. Urządzenie podłączone jest do komputera za pośrednictwem portu USB 3.0 (jednocześnie jest wstecznie kompatybilne z USB2.0). Zatem dzięki konstrukcji która składa się również na 3portowy HUB USB3.0 po podłączeniu tej karty do komputera użytkownik zyskuje dodatkowe trzy porty USB3.0

Zgodności ze standardem USB 3.0 pozwala w pełni wykorzystać zalety sieci Gigabit Ethernet. Idealne rozwiązanie jako druga karta sieciowa, zarówno do komputerów typu PC jak i Notebooków które nie posiadają żadnej karty sieciowej. Proste rozwiązanie które nie wymaga rozkręcania obudowy komputera aby zainstalować kartę sieciową, wystarczy tylko wpiąć ją do wolnego portu USB. Z kolei w przypadku komputerów typu notebook urządzenie nie wykorzystuje cennego złącza PCMCIA/ExpressCard.

Karta sieciowa wspiera standard Auto MDIX dzięki czemu automatycznie rozpoznaje, czy podłączony kabel sieciowy jest skrosowany, czy prosty. Ponadto dzięki obsłudze pakietów Link-change, Magic packet czy Microsoft wake up frame możliwe jest zdalne wybudzenie komputera.

Y-3045 jest zasilane bezpośrednio ze złącza USB i jest to najprostszy sposób na podłączenie komputera do sieci Ethernet przy jednoczesnym wyposażeniu go w 3 dodatkowe porty USB3.0

#### **Specyfikacja techniczna:**

- Złącza:
  - 1x USB3.0 A męski
  - 1x USB3.0 A żeński
  - 1x Gigabit LAN RJ45
- W pełni kompatybilny ze standardem USB3.0
- Transfer danych do 5Gbps
- Wstecznie kompatybilny z USB2.0
- Zgodny ze standardem IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps
- Obsługa standardu Auto MDIX (automatyczna detekcja przewodu krosowanego/prostego)
- Obsługuje trybu zdalnego wybudzenia: link-change, Magic packet, Microsoft wake up frame
- Obsługa standardu IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- W trybie Gigabit Ethernet umożliwia pracę Half/Full Duplex
- Dioda LED informuje o stanie zasilania i połączeniu Ethernet
- Zasilany z portu USB (nie wymaga zewnętrznego zasilania)
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows 2000 /XP /Vista/7/ 8 (32/64-bit), Mac OS 9.x lub nowszy
- Chipset: ASIX Elec. Corp. AX88179

#### **Zawartość zestawu:**

- Y-3045,
- podręcznik użytkownika,
- Płyta CD

#### **Sterowniki**

<http://www.unitek-products.com/file/product/driver/520c9300ffe1.rar>

---

## Obsługa:

HUB USB3.0, do działania nie wymaga instalacji sterowników. Sterowniki wymagane są tylko do karty sieciowej Gigabit Ethernet

Aby zainstalować sterowniki do karty sieciowej Y-3045:

Umieść płytę CD w napędzie CD/DVD twojego komputera, przejrzyj zawartość płyty następnie uruchom instalator setup.exe. Postępuj według wskazówek pojawiających się na ekranie aby dokończyć proces instalacji sterowników.

Po zainstalowaniu sterowników podłącz urządzenie do portu USB komputera, w menadżerze urządzeń pojawi się nowe urządzenie

W Centrum sieci i udostępniania pojawi się nowa sieć, po podłączeniu przewodu sieciowego adres IP zostanie przypisany automatycznie.



## Gwarancja:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim [www.fen.pl](http://www.fen.pl).

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

### Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem [www.fen.pl/serwis](http://www.fen.pl/serwis)

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem [www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf](http://www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf)

### Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

**Powyzsza instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.**



Dział Wsparcia Technicznego

Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Kontakt: [support@fen.pl](mailto:support@fen.pl)