iDTV (DVB-T)

Podręcznik użytkownika





Poznań 2012

| Wprowadzenie |
|------------------------------------|
| Wymagania3 |
| Ograniczenia |
| Oprogramowanie |
| Funkcje 4 |
| Oglądanie telewizji 4 |
| Automatyczne skanowanie 4 |
| Lokalizacja i lista kanałów6 |
| Nagrywanie programu7 |
| Napisy |
| Ścieżka audio7 |
| Współczynnik proporcji oraz Zoom 8 |
| Regulacja głośności9 |
| Funkcja Time-Shift |
| Odtwarzanie nagranych programów10 |
| Gwarancja:11 |



Wprowadzenie

iDTV to mobilna aplikacja która w połączeniu z tunerem iDTV umożliwia oglądanie cyfrowej telewizji naziemnej na wyświetlaczu iPAD 2. Ponadto użytkownik ma dostęp do takich funkcji jak time-shift czy nagrywanie aktualnie oglądanego programu telewizyjnego.

Wymagania

System operacyjny iPad 2 powinien być w wersji iOS 4.3.3 lub nowszej, dodatkowo do urządzenia należy podłączyć tuner iDTV pod 30pinowe złącze iPad. Przed użyciem iDTV po raz pierwszy, ładuj baterię od 3 do 5 godzin.

Ograniczenia

*Aktualna wersja aplikacji nie obsługuje iPad1, iPhone 3G, iPhone 3GS oraz iPod Touch 3G. Kompatybilność z iPhone 4S możliwa tylko dla wersji iOS5.1 W przeciwnym wypadku mogą pojawić się problemy z oddziaływaniem na komunikację WiFi oraz GSM.

* Prosimy upewnić się, czy region, w którym się znajdujesz jest w obrębie zasięgu cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. Jeżeli nie, iDTV nie będzie w stanie odebrać żadnego sygnału.

*Nieobsługiwane: programy DVB-T2, szyfrowane oraz HD

Oprogramowanie



Pobierz aktualną wersję "iDTV Mobile" ze sklepu App Store



Wyszukaj "iDTV Mobile" na App Store



Zainstaluj aplikację "iDTV Mobile"



Ikona "iDTV Mobile" pojawi się na ekranie głównym urządzenia.



Funkcje

Oglądanie telewizji

Zakładka Live TV umożliwia oglądanie cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. Aplikacja "iDTV Mobile" obsługuje kanały transmitowane w rozdzielczości SD (Standard Definition).

Jeżeli uruchomisz aplikację iDTV Mobile bez podłączonego tunera pod 30pinowe złącze Doc Connector w swoim urządzeniu iPad, na wyświetlaczu pojawi się informacja o braku tunera. Postępuj zgodnie z podręcznikiem szybkiej instalacji, aby podłączyć tuner.



Automatyczne skanowanie

Aplikacja iDTV Mobile automatycznie wybierze kraj według danych pobranych z usług lokalizacji. Jeżeli usługi lokalizacyjne są wyłączone, przed rozpoczęciem skanowania możesz wybrać kraj ręcznie. Przejdź do "Setting > Scan Channels", aby wybrać kraj i rozpocząć skanowanie kanałów. Po zakończeniu skanowania, lista dostępnych kanałów pojawi się w zakładce "Live TV"







| iPad 🗇 | Т | 午1:32 | * 67 % 🔳 |
|--------|--------------------|--------------------------|----------|
| Cancel | 🛻 Norway | | |
| | 👖 Peru | | |
| | Poland | | |
| | 📕 Portugal | | |
| | Russian Federation | | |
| | 🛎 Singapore | Please make sure that | the |
| | 💳 Slovakia | antenna is fully extende | ed. |
| | 💳 Slovenia | | |
| | 📼 Spain | | |
| | + Sweden | | |
| | Switzerland | | |
| | 📕 Taiwan | | |
| | 🚥 Turkey | | |
| | Ukraine | hels available at your | |
| | Germany | Scan | |
| | | | |



Lokalizacja i lista kanałów

Użytkownik może tworzyć lokalizacje dla automatycznego wyszukiwania, w ten sposób, aby w trakcie zmiany lokalizacji (kraju/regionu) nie musiał wykonywać ponownie skanowania kanałów. Przejdź do "Settings > Sort Channels" aby ręcznie posortować listę kanałów.

| iPad ᅙ | | 下午1:49 | | * 63 % 📼 |
|----------|------------|-----------|----------|------------|
| | | Settings | Location | Edit |
| | Live TV | ✓ Unknown | | 2012/3/6 🕥 |
| | Recordings | Unknown | | 2012/3/6 📀 |
| 8_ 8 | | Unknown | | 2012/3/6 📀 |
| <u>ې</u> | Settings | Unknown | | 2012/3/5 📀 |
| ~~ | | Unknown | | 2012/3/5 📀 |
| | | Unknown | | 2012/3/2 📀 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| iPad ᅙ | | | 下午1:35 | | * 66 | 6% 🔳 |
|--------|------------|----------|------------|---------------|------|------|
| | | Settings | | Sort Channels | | |
| | | | | | | |
| | Live TV | 1 | 中視數位台 | | ≡ | |
| ET-E | Pocordings | 2 | 中視新聞台 | | ≡ | |
| | necordings | 3 | 中視綜藝台 | | ≡ | |
| 63 | Settings | 4 | 公共電視 Hi_HD | | III | |
| ~~~ | Settinga | 5 | 公共電視 PTS | | II | |
| | | 6 | 台灣電視台 | | ≡ | |
| | | 7 | 台視綜合台 | | ≡ | |
| | | 8 | 台視財經台 | | ≡ | |
| | | 9 | 客家電視 HTV | | ≡ | |
| | | 10 | 民視交通台 | | ≡ | |
| | | 11 | 民視新聞台 | | ≡ | |
| | | 12 | 民視綜合台 | | ≡ | |
| | | 13 | 民視高畫質台 | | = | |
| | | 14 | 華視 CTS | | = | |
| | | 15 | 華視休閒頻道 | | = | |
| | | | | | | |



Nagrywanie programu

Użytkownik może nagrać wybrany przez siebie kanał telewizyjny w dowolnym momencie podczas oglądania. Dotknij ekran, aby wyświetlić panel nawigacyjny. Kliknij na czerwony przycisk nagrywania, aby rozpocząć proces nagrywania. Nagrane klipy wideo zostaną zapisane w pamięci urządzenia, i będzie można je odtworzyć w późniejszym czasie. Na panelu nawigacyjnym znajdują się również przyciski wstrzymywania i przesuwania fragmentu wideo.



Napisy

Napisy standardu DVB-T są również obsługiwane. Można je włączyć/wyłączyć podczas oglądania programu TV lub nagranego fragmentu wideo. (Zależy czy aktualnie oglądany program telewizyjny jest nadawany w wersji z napisami)

Ścieżka audio

Użytkownik może również wybrać/zmienić ścieżkę dźwiękową, jeżeli aktualnie oglądany program telewizyjny jest nadawany w wersji z kilkoma ścieżkami dźwiękowymi. Można je włączyć/wyłączyć podczas oglądania programu TV lub nagranego fragmentu wideo





Współczynnik proporcji oraz Zoom

Aplikacja obsługuje do czterech poziomów funkcji Zoom, zależnie od oryginalnej rozdzielczości i współczynnika proporcji obrazu odtwarzanego wideo. Tryby Zoom to kolejno: 1x , 1.5x , Standard oraz Pełny ekran.





(Przykład trybu Pełny ekran)



(Oryginalny współczynnik proporcji reprezentowany przez tryb Zoom 1x, rozdzielczości 720x480SD)



Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań e-mail: sales@fen.pl; <u>WWW.fen.pl</u>

Regulacja głośności

Użytkownik może zmniejszyć/zwiększyć poziom głośności podczas oglądania programu na żywo lub podczas oglądania wcześniej nagranego fragmentu wideo.



Funkcja Time-Shift

Jeżeli chcesz obejrzeć treść, która była emitowana kilka chwil temu, przesuń kursor czasu w lewo do wybranego momentu. Bieżące nadawanie programu TV zostanie wstrzymane i rozpocznie się odtwarzanie wybranej zawartości.



Całkowity czas powtarzania, (czyli jak bardzo można cofnąć odtwarzanie) zależy od ustawionego bufora dla funkcji Time-Shift





Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań e-mail: sales@fen.pl; <u>WWW.fen.pl</u>

Możesz wybrać bufor dla funkcji TimeShift w menu ustawień. Rozmiar bufora można zdefiniować pomiędzy 0 a 2 GB z przybliżonym czasem trwania dla wybranego rozmiaru bufora. Funkcja TimeShift działa tylko w przypadku oglądania TV w czasie rzeczywistym. Jeżeli naciśniety zostanie przycisk nagrywania, aplikacja będzie nagrywać wybraną zawartość aż do wyczerpania pojemności pamięci.



Odtwarzanie nagranych programów

Nagrane klipy wideo znajdują się w zakładce "Recordings", wybierz plik, który chcesz odtworzyć.



Następnie kliknij na przycisk "Play Now" aby rozpocząć odtwarzanie

| iPad ᅙ | 下午8:22 | | | 🖇 Not Charging 🔳 |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------|------------------|
| | Recordings | 跟著賴和去 | 壮遊 | |
| Live TV | | ČR. | | |
| Recordings | | | | |
| | | | | |
| ද ි Settings | 91 s 🕚 2012年3 | | | |
| | 跟著賴和去壯遊 | | | |
| | De | lete Recording | Play Now | |
| | 第6集 資訊或綜藝 牧羊人奇幻之旅 | | | |



Gwarancja:

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim <u>WWW.fen.pl</u>.

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem <u>www.fen.pl/serwis</u>

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.



Dział Wsparcia Technicznego

Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Kontakt: help@fen.pl

